

Camisas convencionales Bernard®

Accesorio para soldar MIG

Publicado en julio de 2024 • Índice N° SP-L-2.1



Camisa convencional
Bernard

Todos los consumibles no son fabricados de igual forma

Es importante elegir consumibles más duraderos. Esto puede marcar la diferencia entre el reemplazo reiterado de consumibles y el retrabajo, o más tiempo de arco y mejor resultado final.

100% probada antes de su envío para asegurar la mejor alimentación por alambre en la industria.

Las camisas no se abrirán cuando se doblen.

Producido a partir de alambre de alto carbono que proporciona una mayor vida útil.

Compatible con todas las pistolas MIG Serie Q-Gun™, S-Gun™ y T-Gun™ además de la Plataforma Best of the Best (BTB).

La envoltura retráctil codificada por colores facilita la identificación del tamaño del cable de revestimiento.

Fabricado con orgullo y sin compromiso en los **EE. UU.**

⚠ ADVERTENCIA
Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warning.ca.gov

Bernard

Una división de Miller Electric Mfg. Co.
449 West Corning Road
Beecher, Illinois 60401 EE. UU.

Teléfono: 1-855-MIGWELD (644-9353) (EE. UU. y Canadá)

+1-519-737-3000 (Internacional)

Fax: 708-946-6726

Para obtener más información visítenos en Tregaskiss.com



Camisas convencionales Bernard®

Números de pieza de las camisas convencionales Bernard

Tamaño del alambre	Color de la camisa	10' (3.05m)	15' (4.57m)	25' (7.62m)
.023"- .030"	Amarillo	---	L1A-15*	L1A-25*
.030" - .035"	Verde	---	L2A-15*	L2A-25*
.035" - .045"	Blanco	L3A-10*	L3A-15*	L3A-25*
.045"-1/16"	Rojo	L4A-10**	L4A-15**	L4A-25**
5/64"	Azul	---	L6A-15*	L6A-25*
3/32"	Gris	---	L7A-15*	L7A-25*
7/64" - 1/8"	Negro	---	L8A-15*	L8A-25*

*Camisa estándar para pistolas de .035" y .045"

**Camisa estándar para pistolas de 1/16"

Cuadro comparativo de consumibles

Tamaño del alambre	Números de pieza antiguos de Bernard			Números de pieza antiguos de Tregaskiss™			Números de pieza nuevos de las camisas convencionales Bernard		
	10' (3.05m)	15' (4.57m)	25' (7.62m)	10' (3.05m)	15' (4.57m)	25' (7.62m)	10' (3.05m)	15' (4.57m)	25' (7.62m)
.023"- .030"	---	43015	43025	---	415-23-15	---	---	L1A-15*	L1A-25*
.030" - .035"	---	43015	43025	---	415-30-15	415-30-25	---	L2A-15*	L2A-25*
.035" - .045"	44110	44115	44125	415-35-10	415-35-15	415-35-25	L3A-10*	L3A-15*	L3A-25*
	43110	43115	43125	---	---	---	L3B-10*	L3B-15*	L3B-25*
.045"-1/16"	44210	44215	44225	415-116-10	415-116-15	415-116-25	L4A-10**	L4A-15**	L4A-25**
	---	43215	43225	---	---	---	---	L4B-15*	L4B-25*
5/64"	---	44315	44325	---	415-564-15	415-564-25	---	L6A-15*	L6A-25*
3/32"	---	45415	45425	---	415-332-15	415-332-25	---	L7A-15*	L7A-25*
7/64"	---	45615	45625	---	615-18-154	---	---	L8A-15*	L8A-25*
1/8"	---	46715	46725	---	615-18-154	---	---	L8A-15*	L8A-25*

*Camisa estándar para pistolas de .035" y .045"

**Camisa estándar para pistolas de 1/16"

Instrucciones para reemplazo y servicio

CAUTION Desconecte la pistola del equipo, deje que se enfríe y retire el electrodo de la camisa antes de realizar el mantenimiento.

Retiro del difusor/cabeza de retención

Utilizando la llave apropiada, retire el difusor de gas/cabeza de retención girándolo hacia la izquierda.

Instalación de camisa convencional Bernard

Vuelva a insertar la camisa en el conector de energía con el cable recto. Continúe hasta que el bloqueo de la camisa esté completamente asentado en el conector de alimentación. Puede que sea necesario un movimiento de giro para asentar la junta tórica (algunos conectores de energía pueden requerir la instalación de componentes adicionales para asegurar la camisa). Asegúrese de que el cable esté recto, empuje la camisa hacia atrás en la pistola (carga trasera) y recorte la camisa en la parte delantera de la pistola según el número de pieza del difusor/cabeza de retención en el gráfico de la derecha. Quite cualquier rebaba que pueda dificultar el avance del alambre.

Longitudes de recorte de nuevas camisas		
Número de pieza del difusor Centerfire™	Longitud del recorte de la camisa	
D-1*	9/16"	14.3 mm
D-1T*	13/16"	20.6 mm
D-1T-5*	13/16"	20.6 mm
DS-1*	9/16"	14.3 mm
DS-1T*	5/8"	15.9 mm
DW-1*	1/4"	6.4 mm
Número de pieza del difusor Quik Tip™	Longitud del recorte de la camisa	
D114*	5/8"	15.9 mm
D114Q*	9/16"	14.3 mm
D118*	3/4"	19.1 mm
D118Q*	3/4"	19.1 mm
D118QLL*	1-516	33.3 mm
D1FQ*	7/8"	22.2 mm
D218*	7/8"	22.2 mm
Número de pieza del cabezal de retención TOUGH LOCK™	Longitud del recorte de la camisa	
TODOS	3/4"	19.1 mm

